

一、单项选择题

1、直接埋地敷设的照明电缆，应选用（）型电缆。

- A. VV
- B. VV₂₂
- C. VV₅₀
- D. YJV₁₂

【答案】B

【解析】参见教材第4页，因为直接埋地，需要承担一定的机械压力，但不承受拉力，所以应该选择VV₂₂，或YJV₂₂

2、下列参数中，属于风机的主要性能参数是（）。

- A. 流量、风压、比转速
- B. 流量、吸气压力、转速
- C. 功率、吸气压力、比转速
- D. 功率、扬程、转速

【答案】A

【解析】参见教材第8页，吸气压力是压缩机的性能参数、扬程是水泵的性能参数。风机的性能参数包括流量（风量）、风压、功率、效率、转速和比转速。

3、大型塔器安装中，测量的控制重点是（）。

- A. 安装基准线
- B. 安装标高基准点
- C. 垂直度
- D. 安装测量控制网

【答案】C

【解析】参见教材14页倒数第6行，对于大型静置设备安装测量控制的重点是对垂直度的测量。

4、起重吊装作业所使用的钢丝绳是由（）制成的。

- A. 高碳钢
- B. 中碳钢
- C. 低碳钢
- D. 合金钢

【答案】A

【解析】参见教材21页中下部分。钢丝绳是由高碳钢丝制成的。

5、只适用于长缝焊接的焊机是（）。

- A. 交流焊机
- B. 直流焊机
- C. 埋弧焊机
- D. 气体保护焊机

【答案】C

【解析】参见教材29页中间部分，对于埋伏焊机来说，只适用于长缝焊接。

报名咨询电话：010-82326699 免费热线：400 810 5999

咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

6、下列说法中，符合成套配电装置柜体安装要求的是（ ）。

- A. 成列配电柜共用一根接地线与基础型钢连接
- B. 柜体安装垂直度允许偏差不应大于 1.5%
- C. 成列盘面偏差不应大于 3mm
- D. 成列配电柜相互间接缝不应大于 2mm

【答案】D

【解析】参见教材 42 页最后一行；注意选项 B 应该是不大于千分之 1.5，选项 C 应该是不大于 5mm。

7、热力管道两个补偿器之间应设置（ ）。

- A. 活动支架
- B. 导向支架
- C. 固定支架
- D. 弹簧支架

【答案】C

【解析】参见教材 54 页中间部分的“3。”

8、某台分馏塔共分三段，采用由下至上逐段出对安装的方法，其第三段（上段）吊装，找正的紧前工序是（ ）。

- A. 第一、二段段间环焊缝组对焊接
- B. 第二段找正
- C. 第二、三段段间环焊缝组对焊接
- D. 紧固地脚螺栓

【答案】A

【解析】因为是第三段的吊装，所以第一段和第二段必须焊接完成；注意第二段找正是焊接前的工作。

9、自动化仪表表线路敷设完毕后，应测量电缆电线的（ ）。

- A. 绝缘电阻
- B. 额定电流
- C. 击穿电压
- D. 线路电阻

【答案】A

【解析】参见教材 73 页下半部分的“14.”

10、根据《涂装*钢材表面锈蚀等级和防护等级》的规定，钢材表面判定为 B 级的是（ ）。

- A. 全面覆盖氧化皮且没有铁锈
- B. 已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落
- C. 氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀
- D. 氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀

【答案】B

【解析】参见教材 77 页，选项 A、B、C、D 表述的对应等级分布是 A 级、B 级、C 级和 D 级。

11、将配制好的料液道路异型管件外壁设置的模具内，其绝热施工方法是（ ）。

报名咨询电话：010-82326699 免费热线：400 810 5999

咨询时间：全天 24 小时服务（周六、周日及节假日不休息）

- A. 充填法
- B. 喷涂法
- C. 拼砌法
- D. 浇注法

【答案】D

【解析】参见83页中间部分关于浇筑法的表述。

12、工业炉在烘炉阶段需要做的工作是（）。

- A. 制定烘炉计划
- B. 进行全面验收
- C. 工业炉内衬施工
- D. 有关热工仪表安装

【答案】A

【解析】参见教材89页中间部分“烘炉阶段的主要工作”。

13、室内卫生间排水管道隐蔽前施工单位必须做（）。

- A. 压力试验
- B. 灌水实验
- C. 通球试验
- D. 稳定性试验

【答案】B

【解析】参见教材95页中间部分“(2)灌水试验……”。

14、下列建筑电气产品中，属于用电设备的是（）。

- A. 照明配电器
- B. 电容补偿柜
- C. 电加热器
- D. 不间断电源

【答案】C

【解析】参见教材98页倒数第5行。用电设备有电动机、电加热器和电光源等。

15、非标风管配件的制作，加工应与设计图纸和（）进行放样制图。

- A. 现场情况
- B. 防水要求
- C. 板材厚度
- D. 工作压力

【答案】A

【解析】参见教材105页倒数第2~3行。

16、光线布线的检测比例是（）。

- A. 10%
- B. 30%
- C. 50%
- D. 100%

报名咨询电话：010-82326699 免费热线：400 810 5999

咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

【答案】D

【解析】参见教材 114 页倒数第 8 行：光线布线应全部检测。

17、下列设备中，属于消防工程专用产品的是（）。

- A. 压力表
- B. 水泵接合器
- C. 减压阀
- D. 止回阀

【答案】B

【解析】参见教材 118 页倒数第二行。压力表、减压阀和止回阀属于消防工程通用设备。

18、电梯的主要参数是（）。

- A. 额定载重量和额定速度
- B. 提升高度和楼层间距
- C. 提升高度和额定载重量
- D. 楼层间距和额定速度

【答案】A

【解析】参见教材 123 页倒数第 8 行。

19、经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具是（）。

- A. 计量标准器具
- B. 计量基准器具
- C. 工作计量器具
- D. 专用计量器具

【答案】B

【解析】参见教材 301 页第 2~3 行。

20、35kV 架空电力线路保护区范围是导线边缘向外侧延伸的距离为（）。

- A. 3m
- B. 5m
- C. 10m
- D. 15m

【答案】C

【解析】参见教材 309 页下半部分，35kV~110kV 架空电力线路保护区，导线边缘向外侧延伸的距离为 10m。

报名咨询电话：010-82326699 免费热线：400 810 5999

咨询时间：全天 24 小时服务（周六、周日及节假日不休息）